「SH-07B」メール振分け条件設定 再設定方法

再設定手順

- 1)待受け画面⇒メールキーを押下
- 2)受信BOXにカーソルがあることを確認⇒決定 キー押下
- 3)受信BOX画面で下キーを押下⇒作成フォル ダにカーソル移動
- 4) 『サブメニュー』押下



5) 『振分け条件設定』を選択

	10:00
 受信BOX	13件
1 🗅 受信トレイ	
□ □ 会社	
□ □ 友人	
日三家族	
₩7° Xニュー	
1 フォルダ管理	•
図 メール検索	
3 削除	•
回 メール再振力け	34-
「フ データ送信	元
回 microSDへ全件」と	- *
閉じる決定)待	受貼付

6) 振分け条件設定が、お客様が設定した条件と 合致している場合は正常ですのでCLRで戻り、 別のフォルダについて3)から繰り返します。

7) 振分け条件設定が、お客様が設定した条件と 合致していない場合は『サブメニュー』押下⇒『全 件削除』

8)振分け条件設定画面でカーソルを振分けを 設定する通番に移動し、決定ボタンを押下

9)振り分け条件選択画面で条件を選択し、設定



10)対応する条件を選択 (下図はグループ選択の場合)



11)複数の振分け設定がある場合は9)から繰り返す

「SH-07B」メール振分け条件設定 再設定方法

12)振り分け条件設定画面で『完了』を押下

🚍 hil	10:00
振分け条件	牛設定 1/30
1 友人	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	
*	
#	
<u> </u>	決定 完了

13)手順3)~12)までを全ての作成フォルダに 対して実施

14) 『サブメニュー』の『メール再振分け』を実行



15) 暗証番号入力画面で暗証番号を入力し、 決定キー押下 16)「はい」を選択し決定押下



17)上記作業により、受信メールの全てのフォル ダに再振分けが完了します

18)送信BOXの全てのフォルダに対しても同様 に3)から16)までの作業を行います

1