

AQUOS PHONE si SH-01EがAndroid™ 4.1に対応!

OSバージョンアップにおける主な対応内容

POINT



新しい機能が追加され、使いやすさも改善されます!

クイックツールボックスEX



どのアプリでもいつでも呼び出せてそのままメモを残せる「書メモ」や、OCRを利用し同じくどこでもテキストコピー・画像トリミングが可能な「どこでもコピー」などが利用できるようになります。




新しいカメラUI

モバイルライト、手振れ軽減などが画面上でワンタッチで切替できるようになります。



ファイル検索機能の拡張

コンテンツマネージャー (SHツール内) の検索で、画像サイズで絞り込むことができるようになります。



Office suite

Office suite搭載によりパスワードのかかったファイルの閲覧が可能になります。



アシスト機能

どこからでもナビゲーションバーをフリックすることで検索機能やしゃべってコンシェルを呼び出すことができます。

注意事項

■バージョンアップ実施前の確認

- バージョンアップは手順をよく読み、お客様の責任において行ってください。
- バージョンアップを行うと、以前のバージョンへ戻すことはできません。
- バージョンアップを行う際は、取扱説明書をご確認のうえ、事前にデータのバックアップを行ってください。
- ※一部バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。
- バージョンアップの実行には、電池残量が70%以上必要です。作業中はACアダプタの接続をおすすめします。
- バージョンアップを実施する前に、全てのアプリケーションを終了してください。
- 本体メモリに600MB以上の空き容量がない場合は、更新ファイルのダウンロードができません。不要なアプリケーションを削除してください。
- バージョンアップ中は、電話の発着信を含め全ての機能をご利用いただけません。
- バージョンアップ中は、絶対に電源をOFFにしたり、電池パックをはずしたりしないでください。
- バージョンアップに失敗し、一切の操作ができなくなった場合は、お手数ですがドコモショップなどの故障受付窓口までご相談ください。

- バージョンアップを行うと、一部の設定が初期化されます。バージョンアップ完了後、再度設定を行ってください。
- ソフトウェアの更新確認などパケット通信を利用する場合は、パケット通信料が発生しますので、予めご了承ください。(パケット定額サービスの上限に達している場合は、パケット量が計算されますが、更なる課金は発生しません)
- バージョンアップ実施後のご注意
- バージョンアップ実施後にGoogle Playストアなどからアプリケーションの更新を行ってください。
- ※Android™4.0向けのアプリケーションはAndroid™4.1では正常に動作しない場合があります。特にspモードメールでは、必ずアプリのアップデートを実施し、「ドコモメール」としてご利用ください。
- ※Android™4.1に非対応のアプリによって携帯電話の動作が不安定になったり、機能が正常に動作しなくなる場合があります。
- 各アプリケーションのAndroid™4.1対応の有無については、アプリケーションの提供元にご確認ください。

バージョンアップ方法

バージョンアップは、「パソコンによる方法」と「端末本体(Wi-Fi)による方法」があります。
携帯電話本体に約20MB以上、本体メモリに約600MB以上の空き容量が必要です。

パソコンによる方法

バージョンアップ
にかかる時間

約46分

最新のバージョンから更新を行った場合の所要時間です。
ダウンロード速度を3Mbpsとした場合の目安です。

OSバージョンアップに必要なファイルをパソコンで取得して、バージョンアップを行います。

●パソコン接続による方法では、Microsoft® Windows® XP(32ビット) / Windows Vista® (32ビット/64ビット版) / Windows® 7 (32ビット/64ビット版) / Windows® 8(32ビット/64ビット版)の各日本語版搭載のパソコンが必要になります。

詳しい操作手順は http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/

▶ AQUOS PHONE si SH-01E(OSバージョンアップ) をご覧ください。

端末本体(Wi-Fi)による方法

バージョンアップ
にかかる時間

約41分

最新のバージョンから更新を行った場合の所要時間です。
ダウンロード速度を3Mbpsとした場合の目安です。











「Wi-Fi」を利用して、バージョンアップを行います。 ※パケット通信による方法ではバージョンアップできません。

●事前にWi-Fiの設定が必要です。

※「スリープにしない」設定にしてください。設定確認方法は、「SH-01E取扱説明書」内にある「Wi-Fiの詳細設定」をご確認ください。

●「docomo Wi-Fi」ご契約のお客さまは「docomo Wi-Fi」を利用してソフトウェア更新を行うことが可能です。
エリア等は、ドコモホームページをご確認ください。 **docomo Wi-Fi** で検索

アップデート手順

-  [設定]→[端末情報]のビルド番号が01.00.07となっていることを確認。上記以前のビルドの場合はソフトウェア更新を実施してください
-  [設定]→[端末情報]→[メジャーアップデート]を選択し、[アップデートの確認]をタップし、[アップデート実行]をタップ
-  ダウンロード先の選択画面が表示されるので「Wi-Fiまたは本体メモリ経由」をタップ
-  ロックNo.を入力して[OK]をタップ
-  [[はい]をタップ
-  空き容量の自動確認後、[次へ]をタップ
-  [ソフトウェア使用許諾契約書に同意します]にチェックを入れ[次へ]をタップ
-  アップデートファイルのダウンロードおよびファイルチェックが始まります
-  完了後、[次へ]をタップ
-  記載内容をよく確認し[再起動]をタップ。再起動し、メジャーアップデート完了後自動的にまた再起動します

※「Android」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。※「Google」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。※「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
※「Microsoft」、「Windows」および「Windows Vista」は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

バージョンアップの完了確認

端末のAndroid™バージョンを見ることで、アップデートが完了しているかを確認することができます。

バージョンアップ後のAndroid™バージョン **4.1.2**

確認方法

メニュー

設定

端末情報

Android™バージョン

バージョンアップの詳細について

ドコモホームページ

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

バージョンアップ

を検索